

resideo

Transmisor Inalámbrico de Contacto Magnético / Doble Zona Integrada
/ Loop Cableado hasta 91 cm (3 ft) / RF Supervisada / Batería CR123A /
Compatible Serie 5800

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HONEYWELL HOME RESIDEO

Modelo

5816WH

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Doble zona en un solo dispositivo reduce puntos de instalación
- ✓ Loop cableado para contacto adicional hasta 91 cm (3 ft)
- ✓ Transmisión RF supervisada con estado de batería reportado
- ✓ Switch de sabotaje integrado ante apertura de cubierta
- ✓ Placa de montaje desmontable para mantenimiento sin desmontaje total
- ✓ Alimentación por batería de litio CR123A de larga duración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transmisor inalámbrico de la serie 5800 diseñado para monitoreo de apertura de puertas, ventanas y accesos en sistemas de intrusión residenciales y comerciales. Integra dos zonas independientes: un switch magnético (reed switch) de fábrica activado por magneto externo, y una entrada de loop cableado para conectar un contacto adicional. Opera como zona RF supervisada reportando estado y condición de batería al panel receptor compatible. Incluye protección de sabotaje al retirar la cubierta y placa de montaje desmontable que facilita el servicio técnico sin desinstalar el equipo completo.

Características Generales

Transmisor con dos zonas: switch magnético integrado y entrada para loop cableado

Zona de loop cableado admite un contacto adicional hasta 91 cm (3 ft) en instalaciones UL

Alimentado con batería de litio 3V CR123A reemplazable

Switch de sabotaje (tamper) que se activa al retirar la cubierta

Se programa en el panel como zona RF supervisada

Compatible con receptores de la serie inalámbrica Honeywell 5800

Placa de montaje desmontable para facilitar el servicio del equipo

Desempeño

Zonas: 2 (switch magnético integrado + entrada loop cableado)

Alcance loop cableado: hasta 91 cm (3 ft)

Tipo de zona: RF supervisada

Compatibilidad: receptores serie inalámbrica Honeywell 5800

Físicas / Eléctricas

Alimentación: batería de litio 3V CR123A reemplazable

Protección: switch de sabotaje (tamper) en cubierta

Montaje: placa de montaje desmontable

Contenido del Paquete

Transmisor inalámbrico 5816WH

Magneto para switch magnético

Placa de montaje desmontable

